Інформація про продукцію, яка не відповідає встановленим вимогам за результатами експертизи

Новорічна прикраса гірлянда арт. 132240, кольор. декор. ламп. 5м., 20 ламп, ВО-12263, 2,5 А, 250V, дата виготовлення 08.2024р., ш\к 92996687, виробник: «Чже Цзян Іда Імпорт енд Експорт Компані Лімітед», офіс 1102, Інтл Бізнес Центр, №3991, Іньхай Рд, Іву, Чжецзян, Китай; Імпортер: ТзОВ «АЛФА-МОСТ», 65012, Одеська обл., м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15.

Відповідно до Протоколу випробувань ДП «Укрметртестстандарт» від 29.11.2024 року №1430-1-2024, відібраний взірець новорічної прикраси арт.132240, ВО-12263, не відповідає вимогам ДСТУ EN 60598-2-20:2018 «Світильники. Частина 2-20. Додаткові вимоги. Гірлянди освітлювальні» за такими пунктами:

1) п.п. 20.6.1 (3.2) - на гірлянді не зазначено:
- торгова марка (торговий знак) або найменування виробника чи відповідального постачальника;
- номінальна напруга у вольтах;
- модель(тип);
- номінальна вхідна потужність;

2) п.п. 20.6.1 (3.3) , 20.6.1 (3.3.17) - немає інструкції з такою необхідною інформацією в перекладі українською мовою:
If the external flexible cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard (Якщо зовнішній гнучкий шнур цього світильника пошкоджено, він повинен бути замінений виключно виробником або його агентом з обслуговування або подібною кваліфікованою особою, щоб уникнути небезпеки).;

3) п.п. 20.6.2 (-) - на гірлянді не зазначено номінальну напругу та номінальну потужність усієї гірлянди.

4) п.п. 20.6.3 (-) - на гірлянді та пакуванні немає маркування "ТІЛЬКИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ" або символу ⌂ (IEC 60417-5957 (2004–12)).

5) п.п. 20.6.4 (-) - на пакуванні гірлянди або у вигляді окремої інструкції немає необхідної інформації згідно з підпунктами:
a) «Не підключати гірлянду до мережі живлення, якщо вона знаходиться в пакуванні»;
f) «Лампи не замі нюють»;
g) якщо виникає руйнування чи пошкодження ламп, гірлянду не можна використовувати / бути під напругою небезпечно;

і) - «Не з’єднувати частини однієї світлової гірлянди із частинами світлової гірлянди іншого виробника»;
- «З’єднання виконувати тільки за допомогою вхідних роз’ємів. Будь-які відкриті кінці перед використанням необхідно загерметизувати»;
- максимальна довжина системи, яку може бути взаємопов’язано;
- максимальна кількість ламп чи максимальна потужність системи, яку може бути взаємопов’язано.

6) п.п. 20.11.2 (-) - шнур живлення повинен мати оболонку згідно з IEC 60227-5:2011 (кодове позначення шнура 60227 IEC 52) або двошарову ізоляцію; проводи гірлянди повинні мати двошарову ізоляцію. Шнур живлення та проводи гірлянди мають одношарову ізоляцію;

7) п.п. 20.11.4 (-) - довжина проводів між штепсельною вилкою та першим світлодіодом дорівнює 1,02 м за норми не менше ніж 1,5 м;

8) п.п. 20.12.1(8.2.1), 20.12.1(8.2.5) - не забезпечено захист від ураження електричним струмом. Є доступ випробувальним щупом (IEC 61032, рис. 2) до частин, що ізольовані тільки основною ізоляцією (шнур живлення, проводи гірлянди), див. п. 20.11.2 (-);

9) п.п. 20.12.1(8.2.1) , 20.12.1(8.2.3.а) , 20.12.1(8.2.5) - не забезпечено захист від ураження електричним струмом. Є доступ випробувальним щупом (IEC 61032, рис. 2) до металевих частин гірлянди, які відокремлені від струмовідних частин тільки основною ізоляцією (див. п. 20.11.2 (-));

10) п.п. 20.12.1 (8.2.6) - кришка відсіку контактів блока керування (див. фотографію 7 на стор. 18), що забезпечує захист від ураження електричним струмом, ненадійно закріплена: під час прикладання зусилля 19 Н (за нормованого значення 80 Н) кришка знімається та відкривається доступ до струмовідних частин.